

Modification du code d'accès ouverture complet



Etape 1 : *Activation du paramétrage*

B + Code maître (présent sur votre facture)

2 Bips Courts avec 2 clignotements de la LED Rouge

Etape 2 : *Sélection du mode d'ouverture*

1 + A

2 Bips Courts avec 1 clignotements de la LED Rouge

Etape 3 : *Paramétrage du code d'accès*

1 + (votre code à 3 chiffres) + B

1 Bips Courts avec 2 clignotements de la LED Rouge

Etape 4 : *Validation du code d'accès*

1 + (votre code à 3 chiffres) + B

2 Bips (1 court et 1 long) avec 2 clignotements de la LED Rouge

